T-12 Linear Fluorescent Fixtures	# of Lamps	System Watts Magnetic Ballast	System Watts Electronic Ballast
F40T12 4' 40W	1	51	41
F40T12 4' 40W	2	88	75
F40T12 4' 40W	3	135	110
F40T12 4' 40W	4	175	134
F40T12 4' 34W	1	48	35
F40T12 4' 34W	2	78	62
F40T12 4' 34W	3	127	92
F40T!2 4' 34W	4	156	119
F96T12 8' 60W ES	1	77	69
F96T12 8' 60W ES	2	115	109
F96T12 8' 75W	1	95	84
F96T12 8' 75W	2	142	134
F96 T12 HO 8' 110W	1	129	119
F96 T12 HO 8' 110W	2	230	208
F96 T12 HO 8' 95W	1	125	111
F96 T12 HO 8' 95W	2	209	170
F96 T12 VHO 8' 215W	1	205	
F96 T12 VHO 8' 215W	2	326	
F96 T12 VHO 8' 215W	3	518	
F96 T12 VHO 8' 185W	1	197	
F96 T12 VHO 8' 185W	2	371	
F96 T12 VHO 8' 185W	3	451	
F48T12 HO 4' 60W	1	82	
F48T12 HO 4' 60W	2	142	
F48T12 HO 4' 60W	3	204	
F48T12 HO 4' 60W	4	263	
F48T12 VHO 4' 116W	1	134	
F48T12 VHO 4' 116W	2	208	
F48T12 VHO 4' 116W	3	311	
MH HID Fixtures			
175W	210		
250W	295		
320W	370		
350W	396		
400W	465		
750 W	812		
1000W	1080		
HPS HID Fixtures			
150W	175		
250W	303		
400W	465		
1000W	1100		

T-8 Linear Fluorescent Fixtures (32 watt lamp)	Instant Start Low Ballast Factor (.77) System Wattage	Instant Start Normal Ballast Factor (.88) System Wattage	Instant Start High Ballast Factor (1.15) System Wattage	Rapid Start Low Ballast Factor (.77) System Wattage	Rapid Start Normal Ballast Factor (.88) System Wattage	Rapid Start High Ballast Factor (1.15) System Wattage
1 lamp	25	28		25	31	
2 lamp	48	54	74	48	60	76
3 lamp	73	82	111	74	88	113
4 lamp	98	109	149	98	117	151
5 lamp	123	139	184	123	141	189
6 lamp	148	167	221	148	169	226
7 lamp	172	195	258	172	197	264
8 lamp	197	222	294	197	225	302

T-5 HO Fixtures (High Temp Ballast)	T-5 54 Watt Lamp System Wattage	T-5 51 Watt Lamp System Wattage
1 lamp	71	66
2 lamps	115	107
3 lamps	188	174
4 lamps	226	216
6 lamps	341	323
8 lamps	452	432